

# Hilfe-Datei

**Xerox Inserter Seitenberechnung**

Dokumenteigenschaften  
Achtung! Das Dok., falls erforderlich, zuerst mit Acrobat bearbeiten und ggfs. fehlende Leeseiten einfügen oder Seiten aus dem Dok. entfernen.

Effektive Seitenanzahl:

Druckbereich von Seite:  1 bis  (ohne Deckblätter)

☐ Vorseite - einseitig ☒ Vor- und Rückseite - zweiseitig

Farbseiten bzw. Inserterseiten  
Farb- bzw. Inserterseiten:  z.B 1,12,13,25

Inserts bzw. Farbseiten drucken:

Druckbereich ohne Inserts:

Inserts als Leerseiten einfügen:

<< Eingabe optional. Wird automatisch berechnet.

<< **Pflichtfelder**

<< Eingabe ob 1seitig oder 2seitig (Standardeinstellung ist 2seitig.

<< **Pflichtfeld.** Farbseiten getrennt mit Komma eingeben. Ausser acht lassen, ob die Vor- oder Rückseite schwarz- weiss ist, diese wird automatisch berechnet. Also nur reine Farbseiten eingeben!

**Xerox Inserter Seitenberechnung**

Dokumenteigenschaften  
Achtung! Das Dok., falls erforderlich, zuerst mit Acrobat bearbeiten und ggfs. fehlende Leeseiten einfügen oder Seiten aus dem Dok. entfernen.

Effektive Seitenanzahl:  125

Druckbereich von Seite:  1 bis  125 (ohne Deckblätter)

☐ Vorseite - einseitig ☒ Vor- und Rückseite - zweiseitig

Farbseiten bzw. Inserterseiten  
Farb- bzw. Inserterseiten:  12,14,68,91

Inserts bzw. Farbseiten drucken: 11-14,67-68,91-92

Druckbereich ohne Inserts: 1-10,15-66,69-90,93-125

Inserts als Leerseiten einfügen: 10,10,63,85

[Anmerkungen Deckblätter](#)  
Maximalgewicht beidseitiger Druck DC252 Farbe 176g, 4112 216g.  
Bedruckte Dekblätter über Fach 5 als Leerseite oder falls möglich als bedruckte Deckblätter mitdrucken evtl. Druckbereich anpassen.

<< Berechnet die einzelnen Strings.

## Zuerst die Farbseiten drucken:

**Berechne**

Inserts bzw. Farbseiten drucken: 11-14,67-68,91-92 **Kopiere**

Druckbereich ohne Inserts: 1-10,15-66,69-90,93-125 **Kopiere**

Inserts als Leerseiten einfügen: 10,10,63,85 **Kopiere**

<< Kopiert den Farbseitenstring in die Zwischenablage

Dieser wird dann hier mit Ctrl + V eingefügt, dann noch 1- oder 2-seitig einstellen.

**Drucken**

Drucker: Xerox DocuColor - DIREKT

Status: im Leerlauf

Typ: Xerox DocuColor 24X/25X/260 P5

Ort: IP\_10.155.1.44

Kommentar:

Seitenbereich:

☐ Alles

☐ Aktuelle Seite

☒ Seiten: 11-14,67-68,91-92

**Eigenschaften von Xerox DocuColor - DIREKT**

Mat./Ausgabe Sonderseiten Layout/Aufdrucke Bildqualität Anmerk. Erweitert

**Auftragsart:** Normal

**Material:** Format: A4 (210 x 297 mm) Farbe: Druckereinstellung

**Seitenaufdruck:** 2-seitig

Druckereinstellung

1-seitig

2-seitig

2-seitig, wenden Schmalseite

## Dann die Schwarzweissseiten:

**Berechne**

Inserts bzw. Farbseiten drucken: 11-14,67-68,91-92 **Kopiere**

Druckbereich ohne Inserts: 1-10,15-66,69-90,93-125 **Kopiere**

Inserts als Leerseiten einfügen: 10,10,63,85 **Kopiere**

<< Kopiert den Schwarzweissseitenstring in die Zwischenablage

Dieser wird dann hier mit Ctrl + V eingefügt, dann noch 1- oder 2-seitig einstellen.

**Drucken**

Drucker: Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT

Status: im Leerlauf

Typ: Xerox FreeFlow 4112 EPS Print Se

Ort: IP\_10.155.1.43

Kommentar:

Seitenbereich:

☐ Alles

☐ Aktuelle Seite

☒ Seiten: 1-10,15-66,69-90,93-125

Einzelseiten müssen durch Semikola und Seitenbereiche durch Bindestriche getrennt werden, wie z.B.: 1;3; 5-12

Drucken: Dokument

**Eigenschaften von Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT**

Mat./Ausgabe Sonderseiten Bildqualität Layout/Aufdrucke Anmerk. Erweitert

**Auftragsart:** Normal

**Material:** Format: A4 (210 x 297 mm) Farbe: Druckereinstellung

**Seitenaufdruck:** Druckereinstellung

Druckereinstellung

1-seitig

2-seitig

2-seitig, wenden Schmalseite

Dann die Inserterseiten:

Berechne

Inserts bzw. Farbseiten drucken: 11-14,67-68,91-92

Druckbereich ohne Inserts: 1-10,15-66,69-90,93-125

Inserts als Leerseiten einfügen: 10,10,63,85

Kopiere

Kopiere

Kopiere

<< Kopiert den Leerseitenstring in die Zwischenablage

Dieser wird dann hier mit Ctrl + V eingefügt, dann noch 1- oder 2- seitig einstellen.

Drucken

Drucker: Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT

Status: im Leerlauf

Eigenschaften

Eigenschaften von Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT

Mat./Ausgabe

Sonderseiten

Bildqualität

Layout/Aufdrucke

Deckblätter

Leerblätter

Seite(n)

Art

Einrichtung

Leerblätter

Einfügen: Nach Seite(n)

Leerblattanzahl: 1

Seite(n): 10,10,63,85

Seitenzahlen und/oder Seitenbereiche eingeben (durch Kommas getrennt). Beispiel: 1, 3, 5-12

Ergebnis sieht dann so aus.

Drucken

Drucker: Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT

Status: im Leerlauf

Eigenschaften

Eigenschaften von Xerox FreeFlow 4112 - DIREKT

Mat./Ausgabe

Sonderseiten

Bildqualität

Layout/Aufdrucke

Anmerk.

Erweitert

Deckblätter

Leerblätter

Sonderseiten

Seite(n)	Art	Einrichtung
10	Leerblatt	Anzahl [1]
10	Leerblatt	Anzahl [1]
63	Leerblatt	Anzahl [1]
85	Leerblatt	Anzahl [1]